© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Bewegingsmelder 1,10 m voor Gira One



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	2038 03	1	152,85	06	4010337125525
zuiver wit mat	2038 27	1	152,85	06	4010337125532
antraciet	2038 28	1	157,95	06	4010337125600
zwart mat (gelakt)	2038 005	1	163,04	06	4010337125624
grijs mat (gelakt)	2038 015	1	163,04	06	4010337125631

Kenmerken

- Bewegingsmelder (met passieve infraroodsensor / PIR) voor Gira One.
- Voor het automatisch schakelen van Gira One actoren afhankelijk van beweging en lichtsterkte.
- De nalooptijd van de Gira One verbruikers wordt geconfigureerd via het desbetreffende actorkanaal in de Gira Project Assistant (GPA).
- Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
- Geïntegreerde lokale toets om Gira One verbruikers te sturen: schakelen, trappenhuis en scène.
- Inbedrijfstelling van de bewegingsmelder met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2.
- Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Eigenschappen van de bewegingsmelder

- Groot detectiebereik (tot 238 m²).
- Uitbreiding van het detectiebereik via aanvullende bewegingsmelders.
- Het is mogelijk het detectiebereik te beperken.
- Het is mogelijk de gevoeligheid van de sensor te configureren.
- Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.
- Meting gemengd licht geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en leds.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Ruimtetemperatuur

- Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

- Functieselectie van de status-led: altijd UIT, weergave van beweging.

Aanwijzingen

- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
- De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
- Compatibel met KNX Data Secure.
