© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Skillerelé dobbelt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Innfelt	0382 00	1/5		4010337382003

Egenskaper

- Aktivering av flere persiennemotorer samtidig.
- To motorer kobles fra elektrisk med et skillerelé.
- Med to underenhetinnganger for separat betjening av persiennene og en sentral inngang for sentralfunksjon, for eksempel for et tidsur eller for bruk av sentral styring ved fordeling på flere jordfeilbrytere.
- Skillereleet kan brukes utenpåliggende i kombinasjon med en vanlig utenpåliggende koblingsboks med et minstemål på 85 x 85 x 37 mm.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Koblingsstrøm:	4 A, cos π ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Tilkoblinger	
- Forsyning:	2 x skruklemme
- Sentral:	2 x skruklemme
- Motor 1, 2:	à 2 skruklemmer
- Underenhet 1, 2:	à 1 skruklemme
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Monteringsdybde:	21,5 mm

Merknader

- Innfelt skillerelé monteres i en apparatboks. (Det anbefales å bruke en dyp apparatboks.)

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.