


Anropstrykknapp enkel for dørstasjon TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Programnøytral	1262 00 6306400	1		4010337262008

Egenskaper

- Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikkert og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Utvidelse av dørstasjonen med én anropsknapp til (opptil 14 anropstrykknapper kan kobles til en dørstasjon).
- Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservice www.marking.gira.com eller Gira programvare for merking.

Tekniske data

Tilkobling tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
Beskyttelsesgrad:	IP44
Spenningsforsyning:	via tilkoblingskabel
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Monteringsdybde:	30 mm
Mål	
- Navneskilt:	B 62 x H 62 mm