© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**USB-datagrensesnittinnsats for KNX**




| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  Tavlemontert | 2014 00 | 1 | | 4010337072928 |

**Egenskaper**

- Tilkobling av PC til KNX anlegg.
- Adressering og programmering av og feilsøking på KNX enheter.
- Kompatibel med KNX Data Secure-produkter.
- Rask nedlasting av applikasjonene (Long Frame-støtte fra ETS5).
- Kompatibel med ETS4, ETS5 (og høyere).

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| KNX medium: | TP256 |
| Tilkoblinger | |
| - KNX: | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| - USB-kontakt: | Type B, versjon 2.0 |
| Overføringsprotokoll: | USB 2.0 (også kompatibel med USB 1.1 og USB 3.0) |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |

**Merknader**

- Kompatibel med Gira HomeServer fra versjon 4.9.
- Montering på DIN-profilskinne.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Leveringsomfang**

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

---

**Mål**

| | |
|---|---|
| Delingsenheter (DE): | 2 |

---

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.