© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Bevegelsesdetektor 1,10 m for Gira One



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	2038 03	1		4010337125525
renhvit silkematt	2038 27	1		4010337125532
antrasitt	2038 28	1		4010337125600
svart matt (lakkert)	2038 005	1		4010337125624
grå matt (lakkert)	2038 015	1		4010337125631

Egenskaper

- Bevegelsesdetektor (med passivinfrarødsensor / PIR) for Gira One.
- For automatisk veksling av Gira One aktuatorer avhengig av bevegelse og lysstyrke.
- Etterløpstiden til Gira One forbrukerne konfigureres via den respektive aktuatorkanalen i Gira Project Assistant (GPA).
- Integrert temperatursensor for måling av romtemperatur.
- Integrert lokal knapp for å styre Gira One forbrukere: Veksling, trappeoppgang og scene.
- Oppstart av bevegelsesdetektoren med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
- Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Egenskaper for bevegelsesdetektoren

- Stort registreringsområde (opp til 238 m2).
- Utvidelse av registreringsområdet via ekstra bevegelsesdetektorer.
- Det er mulig å begrense registreringsområdet.
- Det er mulig å konfigurere følsomheten til sensoren.
- Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
- Måling av blandet lys egnet for lysrør (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Romtemperatur

- Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-indikator

- Funksjonsvalg for status-LED: Alltid AV, visning av bevegelse.

Merknader

- Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
- Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
- KNX Data Secure-kompatibel.
