© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Relémodul for Dual røykvarsler



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2340 00 4504066	1		4010337068556

Egenskaper

- Relémodul for røykvarsleren Dual Q.
- Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
- Mulighet for tilkobling av eksterne alarmgivere, f.eks. horn eller varsellampe.
- Alarmreleet kobler ved lokal alarm eller nettverksalarm.
- Feilreleet kobler om ved feil på røykvarsleren, f.eks. svakt batteri.
- Alarm- og feilmeldinger kan kobles til andre signalgivere med relémodulen.

Tekniske data

Alarmutgangskontakt:	Vekslere, potensialfri
Utgangskontakt ved feil:	Vekslere, potensialfri
Koblingsspenning:	maks. 30 V
Koblingsstrøm:	maks. 1 A

Merknader

- Feilmeldinger kan bare innhentes av røykvarslerne med relémodul.
- Relémodulen kobles som modul til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
- Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på www.download.gira.de.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.