© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

KNX modul for røykvarsler Dual



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2343 00	1/5		4010337013518

Egenskaper

- KNX modulen muliggjør integrering av en Dual Q røykvarsler i et KNX system.
- Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
- Alarm
- Slave-alarm (for kobling av flere røykvarslere i nettverk via KNX).
- Trådbundet alarm (kobling av flere røykvarslere i trådbundet nettverk).
- Signalgiver (for innkobling av signaliseringslyden)
- Statusmeldinger.
- Feilmeldinger.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

Merknader

- KNX modulen kobles til grensesnittet på Dual røykvarsleren. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
- Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på www.download.gira.de.
- Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Gjør deg nå kjent med anvendelser for KNX modulen for røykvarsler Dual.www.appshop.gira.de.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.