

## Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus)



| Spesifikasjon                                                                                         | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans      | 2677 01         | -  | -  | 4010337011941 |
|  renhvit glans     | 2677 03         | -  | -  | 4010337011958 |
|  renhvit silkematt | 2677 27         | -  | -  | 4010337011965 |
|  antrasitt         | 2677 28         | -  | -  | 4010337011972 |
|  aluminiumsfarget  | 2677 26         | -  | -  | 4010337011989 |
|  svart matt        | 2677 005        | -  | -  | 4010337037071 |
|  grå matt          | 2677 015        | -  | -  | 4010337085249 |

### Egenskaper

- Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsning ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

## Tekniske data

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Merkespenning:                                | AC 230 V, 50/60 Hz                          |
| Merkestrøm:                                   | 16 A                                        |
| Merkefeilstrøm:                               | 30 mA                                       |
| Monteringsdybde:                              | 32 mm                                       |
| Tilkoblingstverrsnitt<br>- For ledninger fra: | 1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgivelsestemperatur:                         | -25 °C til +40 °C                           |

---

## Merknader

- Monteres i dyp apparatboks.
  - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
  - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
-