© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Tastsensor 3 Basis enkel for KNX med oppstartsvippe**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  | 5111 00<br>4507123 | 1/5 | | 4010337086802 |

**Egenskaper**

- Montering på busstilkobling 3.
- Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
- Vippefunksjon: Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og sceneforlengelse.
- Hvit drifts-LED.
- To røde status-LED-er per betjeningspanel.
- Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
- Funksjonen til tekstfeltbelysningen og status-LED-en kan parametreres.

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Beskyttelsesklasse: | III |

**Merknader**

- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
- Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

**Leveringsomfang**

- Blanko tekstskilter er vedlagt.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.