GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

System 3000 underenhetsinnsats 3-tråds



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5409 00	1/5		4010337048329

Egenskaper

- Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000.
- Drift med egnet betjeningspåsats fra System 3000.
- Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

- Sensorkanal enkel/dobbel.
- Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
- Temperaturregistrering.
- 3-tråders underenhet fungerer som spenningsforsyning for RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus - avhengig av påsats:	0,1 til 0,5 W
Ledningslengde til master:	maks. 100 m
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Merknader

- Kan fungere som sender med nettforsyning i forbindelse med RF Multi betjeningspåsatser for KNX og eNet betjeningsmoduler.
