



System 3000 impulsinnsats



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  | 5410 00 | 1/5 | | 4010337048305 |

Egenskaper

- Manuell eller automatisk innkobling av et trappelys.
- Manuell kobling med System 3000 betjeningspåsats.
- Automatisk kobling med påsatt bevegelsesdetektorpåsats eller tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor 360°-påsats Bluetooth® fra System 3000.

Tekniske data

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50 Hz |
| Beredskapsmodus: | 0,25 til 0,45 W |
| Strømforbruk: | ca. 2,8 mA |
| Monteringsdybde: | 24 mm |
| Montering: | i apparatboks etter DIN 49073 |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |