


System 3000 persiennestyreinnsats med underenhetinngang



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5414 00	1/5		4010337027423

Egenskaper

- Via inngangene for eksterne enheter er det mulig å integrere systemet i gruppe- eller sentralstyringer sammen med flere persiennmoduler eller andre styreenheter.
-
-
- Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

- Persiennaktuator, enkel.
- Sensorkanal enkel el. dobbel.
- Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
- Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
- Temperaturregistrering.
-

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt motorer:	700 W
Standbymodus:	maks. 0,1 W
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde:	24 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- entråds:	
- fintrådet med tråddendehylse:	2 x 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C