


System 3000 persiennestyingsinnsats uten underenhetinngang



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5415 00	1/5		4010337027416

Egenskaper

⋮

⋮ Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

- Persienneaktuator, enkel.
- Sensorkanal enkel el. dobbel.
- Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
- Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
- Temperaturregistrering.
-

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt motorer:	700 W
Standbymodus:	maks. 0,1 W
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde:	24 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C