© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

DALI trådløs eNet styreenhet enkel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5422 00 4509293	1/5		4010337774198

Egenskaper

- DALI trådløs eNet styreenhet gjør det mulig å slå på/av og stille inn lysstyrken til DALI lys.
- Felles betjening av alle tilkoblede DALI ballastapparater, broadcast.
- DALI forsyning for maks. tolv deltakere.
- Parallellkobling av opptil seks trådløse styreenheter DALI Mini for forsyning av maks. 72 deltakere
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
- Scenedrift.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Kortslutnings- og overtemperaturvern.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus:	maks. 2 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Nominell spenning DALI:	DC 16 V
Utgangsstrøm:	maks. 24 mA
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm²
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Mål - B x H:	 53 x 28 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
