


Potencjometr DALI



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  | 2018 00 | - | - | 4010337023449 |

Właściwości

- Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
- Do wytworzenia napięcia DALI wymagane są: zasilacz DALI lub potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem, odpowiadające specyfikacjom DALI (DIN IEC 60926).
- Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast.
- Pamięć jasności podstawowej/włączania.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Pobór prądu: | maks. 2 mA |
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przylącze jednodrutowe: | maks. 4 mm ² |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +45 °C |

Wskazówki

- Podczas doboru zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzeń DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie).