


Moduł kompensujący LED



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2375 00	1/5		4010337031369

Właściwości

- Umożliwia użytkowanie ściemnianych żarówek LED 230 V ze ściemniaczami Gira Tronic lub uniwersalnymi ściemniaczami Gira.
- Zapobiega żarzeniu się żarówki LED 230 V z podłączonymi ściemniaczami Gira Tronic lub uniwersalnymi ściemniaczami Gira, które działają na zasadzie nacinania fazy i odcinania fazy.
- Zapewnia lepsze ściemnianie żarówek LED 230 V z podłączonymi ściemniaczami Gira Tronic lub uniwersalnymi ściemniaczami Gira, które działają na zasadzie odcinania fazy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	maks. 2 W
Temperatura obudowy:	maks. +65°C (tc)
Długość przewodu:	ok. 15 cm
Wymiary - szer. x wys. x gł.:	43 × 11,5 × 28,5 mm

Wskazówki

- Można stosować również z zamontowanymi już ściemniaczami 0305 00 i 2390 00.