GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 Display System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	5366 01	1/5		4010337027430
 czysta biel z połyskiem	5366 03	1/5		4010337027447
 czysta biel matowa	5366 27	1/5		4010337027461
 antracytowy	5366 28	1/5		4010337027478
 kolor aluminium (lakierowane)	5366 26	1/5		4010337027454
 czarny matowy (lakierowany)	5366 005	1/5		4010337037484
 szary matowy (lakierowany)	5366 015	1/5		4010337087243
 stal szlachetna (lakierowana)	5366 600	1/5		4010337027485

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Właściwości

- Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
- Szybkie programowanie w celu przejęcia aktualnego czasu jako zaprogramowanego czasu przesuwania/przełączania.
- Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
- Regulowane przełączanie przy wschodzi i zachodzie Słońca (funkcja Astro) dla 18 krajów.
- Czas astronomiczny dla wschodu i zachodu Słońca regulowany indywidualnie o ±2 godziny.
- Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
- Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe trwałe wyświetlanie aktualnego czasu.
- Programowanie czasu podnoszenia i opuszczania żaluzji lub dwóch czasów włączania i wyłączania dla dni tygodnia od poniedziałku do piątku oraz dla soboty i niedzieli.

Dane techniczne

Dokładność ruchu - na miesiąc:	±10 s
Rezerwa pracy zegara:	Ok. 4 godziny
Temperatura otoczenia:	-5°C do +45°C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.