


Utbyggnadsmodul för inbyggnadshögtalare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1259 00 5806028	1		4010337259008

Egenskaper

- Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
- Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
- Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Upp till tolv mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
- Fler ringtryckknappar kan anslutas via extra utbyggnadsmoduler.
- Upp till 11 utbyggnadsmoduler kan anslutas till en inbyggnadshögtalare.
- Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
- Litet utförande.
- Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
- Utbyggnadsmodulen skruvas eller limmas fast.

Tekniska data

Anslutning anslutningskabel:	2 x kontaktlist
Kapslingsklass:	IP44
Spänningsförsörjning:	via anslutningskabel
Anslutningar	
- Mek. ringknapp, ringknappar:	12 x skruvklämmor
- Gemensam jord för ringtryckknappar:	1 x skruvklämmor
- Anslutningskabel:	2 x kontaktlist
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Mått	
- Inkl. fästögla:	B 67 x H 66,4 x T 27 mm
- Utan fästögla:	B 67 x H 56 x T 27 mm

Hänvisningar

- Modul för utbyggnad av inbyggnadshögtalare, när fler än 8 mekaniska ringtryckknappar ska anslutas.
 - Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
 - Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.
-

Leveransen innehåller

- Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
-