© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

USB-datagränssnitt för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	2014 00 1741249	1		4010337072928

Egenskaper

- Inkoppling av dator till KNX anläggningar.
- Adressering, programmering och diagnos av KNX enheter.
- Kompatibel med KNX datasäkerhetsprodukter.
- Snabb nedladdning av applikationer (Long Frame-stöd från ETS5).
- Kompatibel med ETS4, ETS5 (och högre).

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Anslutningar	
- KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
- USB-uttag:	Typ B, version 2.0
Överföringsprotokoll:	USB 2.0 (även kompatibel med USB 1.1 och USB 3.0)
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Kompatibel med Gira HomeServer från version 4.9.
- Monteras på DIN-skena.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME):	2

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.