GIRA Stycklista

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Rörelsevakt 1,10 m för Gira One

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	2038 03	1		4010337125525
kritvit sidenmatt	2038 27	1		4010337125532
antracit	2038 28	1		4010337125600
svart matt (lackerad)	2038 005	1		4010337125624
grå matt (lackerad)	2038 015	1		4010337125631

Egenskaper

- Rörelsevakt (med passiv infraröd sensor/PIR) för Gira One.
- För automatisk växling av Gira One aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka.
- Eftersläpningstiden för Gira One förbrukaren konfigureras via den aktuella aktorkanalen i Gira Projekt Assistant (GPA).
- Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
- Integrerad lokal knapp för att styra Gira One förbrukaren: Brytare, trappuppgång och scen.
- Idrifttagning av rörelsevakten med Gira Project Assistant (GPA) från version 5,2.
- Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Rörelsevaktens egenskaper

- Stort detekteringsområde (upp till 238 m^2).
- Utöka detekteringsområdet med ytterligare rörelsevakter.
- Det är möjligt att begränsa detekteringsområdet.
- Det är möjligt att konfigurera sensorns känslighet.
- Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
- Mätning av blandat ljus lämpligt för lysrörslampor (FL/PL/ESL), halogen- och glödlampor och lysdioder.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Rumstemperatur

- Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

- Funktionsval för status-LED: alltid AV, visning vid rörelse.

Hänvisningar

- Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
- Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
- KNX Data Secure-kompatibel.