© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Relämodul för rökvakt Dual



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2340 00 6303498	1		4010337068556

Egenskaper

- Relämodul för rökvakt Dual Q.
- Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.
- Möjliggör anslutning av externa larmanordningar, t.ex. sirén eller varningslampa.
- Vid ett lokalt eller sammankopplat larm kopplar larmreläet.
- Vid fel på rökvakten, t.ex. svagt batteri, kopplar störningsreläet.
- Med relämodulen kan larm- och felmeddelanden vidarekopplas till andra signalgivare.

Tekniska data

Larmutgångskontakt:	Växlande kontakt, potentialfri
Felutgångskontakt:	Växlande kontakt, potentialfri
Brytspänning:	max. 30 V
Brytström:	max. 1 A

Hänvisningar

- Felmeddelanden kan endast läsas av rökvakter som har en relämodul.
- Relämodulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul.
- Observera planeringsanvisningarna i broschyren ”Teknisk information” som finns på www.download.gira.de.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.