© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

KNX modul för rökvakt Dual



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2343 00	1/5		4010337013518

Egenskaper

- KNX modulen gör det möjligt att ansluta rökvakt Dual Q till ett KNX system.
- Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.
- Larm
- Biapparatlarm (för sammankoppling av flera rökvakter via KNX).
- Kabelanslutet larm (sammankoppling av flera rökvakter via kabel).
- Signalgivare (för tillkoppling av signaleringstonen)
- Statusmeddelanden.
- Felmeddelanden.

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Anslutning KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

- KNX modulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul.
- Observera planeringsanvisningarna i broschyren ”Teknisk information” som finns på www.download.gira.de.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.