© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Touchsensor 4.95, 24 V 1knapp**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| vit | 5051 003 | 1 | | 4010337074960 |
| antracit | 5051 028 | 1 | | 4010337074977 |

**Egenskaper**

- Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrsystem.
- Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
- Två vita status-LED per vippa.
- Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Knapp | |
| - Märkspänning: | AC/DC 24 V SELV |
| - Strömbelastbarhet: | 20 mA per knapp |
| - Utgångsmotstånd: | 880 Ω |
| LED-lampa | |
| - Märkspänning: | DC 24 V SELV |
| - Strömförbrukning: | ca. 1 mA per LED |
| Temperatursensor: | PT1000, klass B |
| Kapslingsklass: | III |
| Inbyggnadsdjup: | 16 mm |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Hänvisningar**

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
- Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

---