

RF/TP mediaomkopplare eller RF repeater för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5110 00	-	-	4010337017264

Med KNX RF systemenheterna, integreras och parametreras RF touchsensorerna för KNX och RF fjärrkontrollerna för KNX i KNX strukturen via ETS.

Egenskaper

- Gränssnitt mellan trådbundna KNX produkter (TP) och trådlösa KNX RF produkter.
- Kan konfigureras via ETS som mediaomkopplare, mediaomkopplare med repeater, segmentomkopplare eller repeater (beroende på firmware-version och ETS-version).
- Kan användas som segmentomkopplare vid idrifttagningen med ETS från version 6.0.5 (från indexversion I04 eller efter firmware-uppdatering för indexversion I00 till I03).
- Enheterna kan uppdateras. Firmware-uppdateringar (t.ex. I00 till I04) kan göras med ETS.
- Stöder KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme kan redigeras och filtreras, vidarebefordras eller spärras enligt inställningarna).
- Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).

Tekniska data

KNX medium:	RF1.R, TP1-256
Idrifttagningsläge:	S-läge
Märkspänning:	
Omgivningstemperatur:	-20°C till +45°C
Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Sändningseffekt:	max. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m

Hänvisningar

- KNX Data Secure-kompatibel.

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
